

Ako sa pripojiť:

1. Zapojte zariadenie
2. Nájdite otvorený hotspot wifi so slovom Tasmota v názve
3. Pripojte sa k nemu a prejdite v prehliadači na adresu 192.168.4.1
4. Zadaťte názov svojej siete Wi-Fi a heslo
5. Po potvrdení sieťových údajov vám rozvodka ukáže IP adresu, z ktorej bude dostupná, pre každý prípad si ju skopírujte.
6. Po vyplnení a uložení údajov o sieti vás automaticky presmeruje na túto adresu.
7. Napájacia lišta je pripravená na použitie. Šablóna a pravidlá sú už aktivované, ale v prípade, že ich budete potrebovať neskôr - nájdete ich nižšie

Šablóna A5T:

```
{"NAME":"NOUS  
A5T","GPIO":[0,145,157,146,0,32,0,0,22,23,21,0,17],"FLAG"  
:1,"BASE":18}
```

GPIO #	Component
GPIO00	None
GPIO01	CSE7766 Tx
GPIO02	LedLink
GPIO03	CSE7766 Rx
GPIO04	None
GPIO05	Relay4i
GPIO09	None
GPIO10	None
GPIO12	Relay2
GPIO13	Relay3
GPIO14	Relay1
GPIO15	None
GPIO16	Button1
FLAG	Analog

Ako resetovať zariadenie:

ak existuje tlačidlo napájania:

Podržte tlačidlo napájania 40+ sekúnd, kým nezačne blikať kontrolka a zariadenie sa reštartuje

ak nie je tlačidlo napájania:

Zapojte a vypnite zariadenie 6-krát a nechajte zapojený 7. - LED by mala začať blikať, to znamená, že zásuvka je pripravená na opätovné pripojenie

ak máte prístup k webovému rozhraniu:

do konzoly napíšte **reset 1** a **stlačte enter**

Kalibrácia monitorovania výkonu

Budete musieť kalibrovať svoje zariadenie pre váš zdroj napájania, ako to urobiť, nájdete tu:
<https://tasmota.github.io/docs/Power-Monitoring-Calibration/>

Interakcie inteligentnej domácnosti

Tasmota je neuveriteľne rozšíriteľná a flexibilná a dá sa integrovať s:

Alexa, AWS IoT, Domoticz, Home Assistant, Homebridge, HomeSeer, IP Symcon, KNX, NodeRed, nymea, OctoPrint, openHAB, Otto, IOBroker, Mozilla WebThings Adapter, SmartThings, Tasmohab, Homematic ip atď.

viac informácií nájdete tu:

<https://tasmota.github.io/docs/Integrations/>